

# Era-MiniWay



Émetteurs radio miniaturisés pour la gestion intuitive des protections solaires.

Version 1, 2 et 3 groupes pour la commande d'automatismes en mode Ouverture-Arrêt-Fermeture.  
433,92 MHz, Rolling Code avec auto-apprentissage.

Utilisation immédiate et simple grâce à la commande directe du groupe avec touches dédiées.  
Portée prévue : 200 m en champ libre, 35 m à l'intérieur.



Code	Description
MW1	Émetteur portable, active 1 automatisme ouverture-arrêt-fermeture en mode simple ou multigroupe
MW2	Émetteur portable, active 2 automatismes ouverture-arrêt-fermeture en mode simple ou multigroupe
MW3	Émetteur portable, active 3 automatismes ouverture-arrêt-fermeture en mode simple ou multigroupe

#### Données techniques

Alimentation (Vcc)	pile au lithium de 3 Vcc type CR2032
Durée prévue pile	2 ans avec 10 transmissions par jour
Fréquence	433,92 MHz ± 100 KHz
Impédance antenne	environ 1 mW e.r.p.
Degré de protection (IP)	40 (utilisation dans la maison ou dans environnement protégé)
Portée moyenne prévue	200 m ; 35 m (à l'intérieur)
Codage radio	rolling code 52 bit FLOR
Temp. fonctionnement (°C Min. Max)	- 20 ÷ + 55
Dimensions (mm)	43x80x11
Poids (gr)	16



Possibilité de fixation murale via support spécifique.



Grande autonomie (pile au lithium de 3 V).